

# Funklehtag 2019



## Sprechfunknachrichten

Arnsberg, 06.12.2019

Erstellt: UBM Mark Schroller, Fernmeldedienst FW Arnsberg

## Gesprächsabwicklung

- Ein Funkgespräch besteht aus dem Anruf, der Anrufantwort, der Gesprächsabwicklung und dem Gesprächsschluss.
- Die Gesprächsabwicklung erfolgt kurz aber formlos.
- Am Ende der eigenen Ausführungen folgt das Betriebswort „**kommen**“.
- Die Sprechtafel wird dann losgelassen, die Gegenstelle drückt ihrerseits die Sprechtafel und antwortet.
- Gespräche werden mit dem Wort „**Ende**“ abgeschlossen

## Gesprächsabwicklung - Anruf

Der Sprechfunkverkehr wird durch den **Anruf** eröffnet; er besteht aus

- dem **Rufnamen** der Gegenstelle
- dem Wort „**von**“
- dem eigenen **Rufnamen**
- gegebenenfalls der Ankündigung einer Nachricht
- der Aufforderung „**kommen**“

Beispiel:

„**Leitstelle Sauerland von Florian Arnsberg 5 ELW 1 1 kommen.**“

## Gesprächsabwicklung - Anrufantwort

Der Anruf ist sofort durch die **Anrufantwort** zu bestätigen; sie besteht aus

- dem Wort „**hier**“
- dem eigenen **Rufnamen**
- der Aufforderung „**kommen**“

Beispiel: „**Hier Leitstelle Sauerland, kommen.**“

## Besonderheiten

- Kann nicht sofort geantwortet werden, ist statt „kommen“ **„warten“** anzufügen.
- Kann erst später geantwortet werden, wird **„Ich rufe wieder“** angefügt
- Fehler werden mit einem vorangestellten **„Ich berichtige“** korrigiert
- Rückfragen werden mit **„Wiederholen Sie“** eingeleitet
- Fragen sind mit dem Wort **„Frage“** zu beginnen
  
- Wenn eine Verbindung nicht zustande kommt, wird der erweiterte Anruf benutzt, die angerufene Stelle wird dreimal wiederholt

**„Florian Arnsberg 5 ELW1 1, Florian Arnsberg 5 ELW1 1, Florian Arnsberg 5 ELW1 1 von Florian Sauerland 1 ELW2 1 kommen“**

## Gesprächsabwicklung

- Höflichkeitsformeln sind zu unterlassen
- deutlich sprechen
- nicht zu laut sprechen
- nicht zu schnell sprechen
- Abkürzungen vermeiden
- Zahlen unverwechselbar aussprechen
- Personennamen möglichst vermeiden
- Eigennamen oder schwer verständliche Wörter gegebenenfalls buchstabieren
- Gesprächsteilnehmer mit „Sie“ anreden.

# Meldungen

Grundsätzlich haben alle beteiligten Einsatzfahrzeuge im Einsatzfall die Rückmeldungen über Funk abzugeben.

- 1. Abmeldung / Ausrückmeldung (FMS Status 3)**
- 2. Eintreffmeldung (FMS Status 4)**
- 3. Lagemeldung**
- 4. Nachforderung**
- 5. Schlussmeldung**
- 6. Zurückmeldung**
- 7. Bereitmeldung (FMS Status 2)**

## Buchstabieralphabet

**A Anton**

**Ä Ärger**

**B Berta**

**C Cäsar**

**CH Charlotte**

**D Dora**

**E Emil**

**F Friedrich**

**G Gustav**

**H Heinrich**

**I Ida**

**J Julius**

**K Kaufmann**

**L Ludwig**

**M Martha**

**N Nordpol**

**O Otto**

**Ö Ökonom**

**P Paula**

**Q Quelle**

**R Richard**

**S Samuel**

**SCH Schule**

**T Theodor**

**U Ulrich**

**Ü Übermut**

**V Viktor**

**W Wilhelm**

**X Xanthippe**

**Y Ypsilon**

**Z Zacharias**



## Aussprache von Zahlen

**0 nuhl**

**1 eines**

**2 zwo**

**3 drrei**

**4 fieärr**

**5 fünneff**

**6 sechs**

**7 siebänn**

**8 acht**

**9 noihn**

**10 zähn**

**11 älf**

**12 zewwölff**

**13 drreizähn**

**14 fierzähn**

**15 fünneffzähn**

**16 sechszähn**

**20 zwanzich**

**21 einssundzwanzich**

**22 zwohundzwanzich**

**30 dreissich**

# Inhalt von Rückmeldungen

**Meldender:** Rufname des Fahrzeugs, Name der Einheit

**Einsatzstelle:** genaue Angabe der Einsatzstelle (Ort, Str., Hausnummer, Name, Firma), oder Standort

**Lage:** Vorgefundene Situation

**Durchgeführte Maßnahmen**

**Eingeleitete Maßnahmen**

**Nachforderungen**

# Sprechfunknachrichten

- **Durchsage (Nachricht an mehrere), auch Sammelruf**
- **Gespräche (formloser Informationsaustausch)**
- **Sprüche (formgebundener Informationsaustausch)**
- **Rückmeldungen**

## Durchsage

- Die Durchsage (Sammelruf) ist dann anzuwenden, wenn
- eine identische Nachricht oder
- ein identischer Auftrag für mehrere Teilnehmer vermittelt wird.
- Die Funkstelle ruft also jedes Fahrzeug nacheinander an und lässt sich die Durchsage bzw. den Auftrag bestätigen.

## Durchsage (Beispiel)

- Hier Florian Sauerland 1 ELW 2 1 an alle! Florian Arnsberg 5 ELW 1 1 kommen.
- Hier Florian Arnsberg 5 ELW 1 1 kommen
- Florian Arnsberg 5 TLF 3000 1 kommen
- Hier Florian Arnsberg 5 TLF 3000 1 kommen
- ....
- Hier Florian Sauerland 1 ELW 2 1 Übung beenden! Florian Arnsberg 5 ELW 1 1 kommen
- Hier Florian Arnsberg 5 ELW 1 1, **verstanden.**
- ...

## Vorrangstufen

- **Sofort**
- **Blitz** ⚡
- **Tatsache**
- **Mayday**
- Beim Digitalfunk: Sprechtaaste gedrückt halten, damit man als nächstes sprechen kann

## Vorrangstufen Sofort

- Sie sind vom Aufgeber mit „Sofort oder SSS“ zu kennzeichnen.
- Sie sind dringende Nachrichten, bei denen besondere Eilbedürftigkeit vorliegt.
- Jede Verzögerung hat nachteilige Folgen.
- Nachrichten sind vor „einfachen“ Nachrichten zu übermitteln, ohne dass der Funkverkehr unterbrochen wird.
- Beim Digitalfunk: Sprechaste gedrückt halten, damit man als nächstes sprechen kann

## Vorrangstufe Blitz

- Sie sind vom Aufgeber mit „Blitz oder BBB“ zu kennzeichnen.
- Sie sind sehr dringende Nachrichten und dürfen nur aufgegeben werden:
- bei Gefahr für menschliches Leben, zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen, bei schwerwiegenden Lageänderungen, bei Katastrophen, und im dringenden Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- Blitznachrichten unterbrechen bestehenden Fernmeldeverkehr niederer Vorrangstufen!
- Beim Digitalfunk: Sprechaste gedrückt halten, damit man als nächstes sprechen kann



# Tatsache

- Reale Ereignisse (z.B. Unfall) bei einer Übung werden mit dem Hinweis „**Tatsache**“ gemeldet.
- Sie sind vorrangig zu bearbeiten, die Übung wird gegebenenfalls unterbrochen.

## Vorrangstufe Mayday (im Atemschutzeinsatz)

- Benutzung durch in Not geratene Atemschutztrupps
- Funk wird freigehalten um mit dem Trupp zu kommunizieren

***Kennwort: mayday, mayday, mayday, hier***

**< Funkrufname >**

**< Standort >**

**< Lage >**

***Gesprächsabschluss: m a y d a y – kommen!***



***Vielen Dank für Eure***

---

***Aufmerksamkeit!***